

# Notwarnknopf

Ei407-D

Funkzubehör für die Anwendung in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung



- Manuelles Auslösen eines Alarms im funkgesteuerten Netzwerk
- Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie
- Visuelle Statusanzeigen
- Integrierter Funksender
- Verlässliche Funkvernetzung auf Basis fortschrittlicher Transceiver- und Codierungstechnologie
- Frequenzmodulierte Übertragung (Manchester Code) für zuverlässiges Signal und aktive Störungsunterdrückung
- EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten
- 5 Jahre Garantie

## Funktion

- ➔ Durch Drücken des Notwarnknopfes werden alle im Haus vernetzten Rauch- und Hitzewarmmelder aktiviert und machen sich mit einem lauten Warn- ton bemerkbar.
- ➔ Mit Hilfe des mitgelieferten Reset-Tools kann der Alarm deaktiviert werden, so dass alle Geräte im Funknetzwerk in ihren ursprünglichen Betriebszu- stand zurückkehren.

## Hinweise

1. Der Notwarnknopf kommt zum Einsatz, wenn anwesende Personen vor Gefahren, die nicht durch Rauch- oder Hitzewarmmelder detektiert werden, gewarnt und zum Verlassen der Räume aufgefor- dert werden sollen.
2. Bei der Konfiguration funkvernetzter Systeme müssen alle Geräte per Hauscodierung verbunden werden, um Störungen durch benachbarte Funk- systeme zu vermeiden.
3. Durch die Hauscodierung wird das Multiple- Repeater-System aktiviert, was die Stabilität des Netzwerkes gewährleistet und die potenzielle Reichweite erhöht.

# Ei407-D

## Technische Daten

<b>Stromversorgung</b>	9-Volt-Lithium-Batterie
<b>Batterielebensdauer</b>	mind. 10 Jahre
<b>Betriebsbereitschaft</b>	grünes LED-Licht alle 40 Sekunden
<b>Störungsanzeige</b>	gelbes LED-Licht alle 9 Sekunden bei nachlassender Batteriespannung
<b>Einsatztemperatur</b>	0 °C bis +40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Feuchtigkeit</b>	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
<b>Vernetzung per Funk</b>	bis zu 12 Rauchwarnmelder empfohlen plus Hitzewarnmelder und Zubehör
<b>Frequenz</b>	868 MHz Band (Aussteuerungsgrad 1 %)
<b>Funkleistung</b>	+5 dBm
<b>Reichweite</b>	150 m auf freier Fläche
<b>Gewicht</b>	191 g
<b>Abmessungen</b>	85 mm x 85 mm x 58 mm (H x B x T)
<b>Gehäusefarbe</b>	blau
<b>Befestigung</b>	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten)
<b>Standards</b>	CE, ISO 9001:2000, Funkleistung gem. EN300220-3, EMC-Verhalten gem. EMC 301489-3
<b>Garantie</b>	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
Notwarnknopf	Ei407-D	Manueller Notwarnknopf mit 9-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut), Vernetzung per Funk, Batterielebensdauer mind. 10 Jahre