

Produktinformation: Funk-Alarmzentrale FBZ2

Artikelnummer: 1.62.58

Funktion

Universelle Funk-Gefahrenmeldezentrale für 100 Einzelsensoren oder Melderlinien (Gefahrenmelder mit Funkmodul Power Line), 6 Alarmlinien, 4 potentialfreie Relaiskontakte, Notstromversorgung ca. 60 Stunden ohne Alarme, akustischer Alarm 85 dB (1m), Einzel- oder Linienidentifikation der Funkteilnehmer, Überwachung d. Funkteilnehmer auf einen notwendigen Batteriewechsel, Sensordefekt, Funkstrecke (DS6220).



Technische Daten

Funk

Frequenz: Übertragung im ISM Band 433 MHz
 Funktechnologie: Transceiver
 Funksendeleistung: max. 10 mW ERP

Energie

Spannungsversorgung: integriertes Netzteil für den Direktanschluss 230 / 12 V
 Ruhestromaufnahme: ≤ 30 mA (LED-Betrieb)
 Stromaufnahme Alarm: max. 160 mA in Abhängigkeit von der Betriebsart
 Notstromversorgung:: 8 x 1,5 V Type Mignon LR 6, ≤ 60 Stunden ohne Alarm
 Schaltspannung Relais 50 V AC/DC
 Strom Relaiskontakt 0,5 A

Umwelt

Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C
 Lagerungstemperatur: -20°C bis + 60°C
 Feuchtebereich: max. 70% relative Luftfeuchtigkeit

Signalisierung

Akustisch: Hupe, typ. 85 dB (1m Abstand)
 Visuell: LCD-Anzeige = vierstellige Sieben-Segmentanzeige
 LED-Anzeigen
 - 6 Alarmbereiche
 - Störungen d. Funkteilnehmer (Sensor, Batterie, Funk)
 - Betriebsart Einbruch (Anzeige scharf, still=Hupe aus)
 - Betriebszustand der Zentrale (Betrieb, Störung, Notstrom)

Mechanische Daten

Maße / Gewicht: H: 170 mm, B: 170 mm, T: 55 mm / ca. 800 g
 Material / Farbe: Kunststoff / lichtgrau
 Technische Änderungen vorbehalten.

Installation / Inbetriebnahme

Montageort: Geeignet für trockene, beheizte Räume

Übersicht Bedienfunktionen	Übersicht Konfigurationsmöglichkeiten
Ausschalten der Hupe bei Alarm Löschen von Alarmen Stiller Alarm (nur Einbruch) Einzellöschung Sensor (PIN-Code) Generalreset (PIN-Code) Scharf/unscharf Alarmlinien 1 und 2 (PIN-Code) Abfrage Softwareversion	Verzögerungszeit Scharf/unscharf für Alarmlinien 1 und 2 Relaiskonfiguration Änderung PIN-Code Serviceeinsatz / Wartung Konfiguration Funk-AWAG

Produktinformation: Funk-Brandmeldezentrale

Systemhinweise

- Die Funk-Brandmeldezentrale verwaltet Gefahrenmelder bzw. Melderlinien mit den Funkmodulen Typ DS 6220 und DS 6230 (Power Line).
- Es können 3 Funk-Steuermodule pro Alambereich und insg. 12 pro Zentrale betrieben werden.

Konformität



Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt die Funk-Brandmeldezentrale die Anforderungen der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG).