

FERNBEDIENUNG FÜR ASD-10QR FUNK RAUCHMELDER



ASD-RRC Fernbedienung für ASD-10QR Funk Rauchmelder

Benutzerfreundliches, handliches Gehäuse mit Montagebohrung
Einzelaste Test für alle Funktionsschaltungen
zur Fernsteuerung von Rauchmeldern des Typs ASD-10QR
zur Stummschaltung (reduzierte Empfindlichkeit) für die Dauer von 10 Minuten
zum Ausschalten eines (Fehl-) Alarmsignals für 10 Minuten
EIN-Schaltung erkennbar durch leuchten der LED bei drücken des Testknopfes
schwache Batterie wird angezeigt durch blinken der LED alle 3 Sekunden
Inklusive 1 Batterie Lithium CR2032 , 3,0V (austauschbar)

Technische Daten

Standby Stromaufnahme $\leq 2,2 \mu\text{A}$ Sende – Stromaufnahme $\leq 17 \text{ mA}$ Funk – Frequenz 868 MHz Funk Sendeleistung -6 dBm max Funk Reichweite 3-10 Meter im freien Feld Batterie Funktionsdauer: 2-3 Jahre unter normalen Bedingungen - 2 Jahre bei wöchentlich 16 Tests - 3 Jahre bei wöchentlich 4 Tests	Batterietyp 3V Lithium, CR2032 Dauer bei Stummschaltung $10 \pm 2 \text{ Min.}$ Betriebs-Temperaturbereich $0 - 55^\circ \text{ C}$ Betriebs-Feuchtigkeit $< 93\% \text{ rF bei } 40^\circ \text{ C}$ Abmessungen 72mm x 39mm x 15mm
Verpackung: Karton	Zulassung RED (ehemals R&TTE / CE)
Funktions-Garantie: 3 Jahre	EAN-code: 8713686002399

Lichtsignale

LED	Funktion
keine LED Anzeige	im Standby-Modus
kurzes aufblinken	es werden Funksignale gesendet
blinken alle 3 Sekunden	schwache Batterie wechseln der Batterie notwendig