

GSM-Wählgerät V 100

secudo



Passendes Zubehör



Artikelnummer:
90104506



Artikelnummer:
90104629



Artikelnummer:
90100053

Artikelbeschreibung

- GSM-Wählgerät zur ereignisgesteuerten Meldung per SMS und/oder Telefonbenachrichtigung
- 8 verfügbare Kanäle
- 3 LED-Zustandsanzeigen
- integrierter USB-Anschluß
- umfangreiche Sprachvorlagen enthalten
- integrierte monatliche Routine- und Batterieleer-Meldung für mehr Sicherheit
- optionale Gehäuseüberwachung auf Sabotage
- inkl. Programmiersoftware S 100
- starkes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten

- Typbezeichnung: V 100
- Betriebsspannung: 9...30V DC
- Stromverbrauch: 50mA bis zu 1,4A im Sendebetrieb
- Frequenz: 900/1800MHz
- Farbe: weiß
- Abmessungen: Breite 160mm, Höhe 125mm, Tiefe 35mm
- Artikelnummer: 90100077